

COLLABORATE® Versa Pro CT



Niezrównany nowy produkt z procesorem dźwięku Huddle oraz kompatybilnym i opatentowanym mikrofonem BMA CTH stanowi perfekcyjne rozwiązanie dla średnich sal konferencyjnych.

Doskonale pokrycie pokoju z AEC

BMA CTH z wbudowanym kasowaniem echa tak samo świetnie obejmuje salę konferencyjną, jak BMA CT przy użyciu adaptacyjnego sterowania (podobne do inteligentnego przełączania).

- > Świetne rozwiązanie do użycia z usługami opartymi o chmurę jak COLLABORATE® Space, Microsoft® Teams, WebEx™, Zoom™ czy podobne.
- > Posiada wejścia mikrofonowe/liniowe z kasowaniem echa, wyjścia liniowe, wzmacniacz 4x10 Wat, USB, możliwość podłączenia telefonu komórkowego oraz wyjście HDMI.
- > Huddle jest skonfigurowany i gotowy do użycia wprost z pudełka.
- > Przy użyciu aplikacji CONSOLE@AI i jej ulepszonych sposobu prezentacji i inteligencji audio można dostosować ustawienia systemu.
- > Zestaw Versa Pro CT można konfigurować wprost przez port USB lub przez sieć Ethernet.

- > Monitoruj i kontroluj Versa Pro CT za pomocą CONVERGENCE™, ujednoliconego oprogramowania do monitorowania środowiska AV.
- > Dzięki wielu możliwościom i funkcjom Versa Pro CT jest wszechstronna, elastyczna i łatwa w instalacji.
- > Technologia ClearOne w macierzy mikrofonowej jest chroniona przez ponad tuzin patentów i wniosków patentowych..
- > Trzy możliwości instalacji: uchwyty VESA, pod stołem lub w szafie.
- > Żaden inny produkt nie dorównuje Versa Pro CT w zakresie ceny, możliwości, zasięgu pokrycia i jakości.



• ZASTOSOWANIA

- Konferencje wideo
- Konferencje audio
- Konferencje BYOD

• GDZIE STOSOWAĆ:

- Małe i średnie sale konferencyjne
- Biura zarządu

Dobierz peryferia

Dodaj adapter Bluetooth ClearOne oraz kamerę UNITE® ClearOne, by zbudować kompletny system do konferencji.

COLLABORATE® Versa Pro CT

ZAWIERA

- CONVERGE® Huddle
- BMA CTH
- Zestaw PoE

CONVERGE HUDDLE**WEJŚCIA CONVERGE HUDDLE**

- 3 balansowane wejścia mikrofon / liniowe z AEC
- 1 balansowane wejście liniowe bez AEC
- złącza Phoenix/Euroblock 3.81mm męskie w kolorze pomarańczowym

WYJŚCIA LINIOWE

- 2 balansowane złącza Phoenix/Euroblock 3.81mm męskie w kolorze
- 1 USB 3.0 Typ B
- 1 USB 3.0 Typ A
- RJ-45, 10/100/1000 Mbps - dostępu do Internetu dla komputera przez USB-B 3.0

WYJŚCIA WZMACNIACZA

- Typ: 5.08mm, męskie, Euroblock (Phoenix)
- Audio: 2 kanały
- Moc: maks. 10W, obciążenie 8Ω
- Zakres częstotliwości: 20Hz – 22kHz @ 10dBu, +/- 0.5dBu
- THD + N (całkowite zakłócenia harmoniczne + hałas): 20Hz – 22kHz @ 10dBu, 1W, <0.3%
- Zakres dynamiczny: 20Hz – 22kHz @ 20dB, >102dB z cyfrowym filtrem 20kHz
- Zakłócenia między kanałami przy wzbudzeniu 20dBu: < -70dB

BMA CTH**24 MIKROFONY**

- 5 lub 6 stref
- Charakterystyka: konfiguracja indywidualna
- Zakres częstotliwości: 150Hz – 16kHz, +/- 3dB
- Zakres dynamiczny: 150Hz – 16kHz, > 70dB

WYJŚCIA WZMACNIACZA

- Typ: 5.08mm, męskie, Euroblock (Phoenix)
- Audio: 2 kanały
- Moc: maks. 10W, obciążenie 8Ω
- Zakres częst.: 20Hz – 22kHz @10dBu, +/-0.5dB

- THD + N (całkowite zakłócenia harmoniczne + hałas): 20Hz – 22kHz @ +10dBu, 1W, < 0.2%
- Zakres dynamiczny: 20Hz – 22kHz @ 20dB, >102dB z cyfrowym filtrem 20kHz
- Zakłócenia między kanałami przy wzbudzeniu 20dBu: < -60dB

LED

- 4 diody LED
- 8 opcji kolorów diod LED, 2 sposoby świecenia diod

KONFIGURACJA

- Włączenie / wyłączenie strefy
- Włączenie / wyłączenie kasowania echa (AEC)
- Włączenie / wyłączenie kasowania hałasu (NC)
- Filtry
- Włączenie / wyłączenie automatycznej kontroli poziomu sygnału (ALC)
- Ustawienie podbicia
- Wyciszenie
- Auto / manualne włączenie wejść

ZASILANIE

PoE: IEEE 802.3at - 56V i 640 mA (36 W).

INTERFEJS P-LINK

- Port "Expander" na Huddle oraz "P-Link" na BMA CTH
- Porty Type: RJ-45 okablowanie: Cat5e, Cat6, długość kabla: do 60 metrów.

WYMIARY

- CONVERGE HUDDLE - 191 x 199 x 44 mm
- BMA CTH: 592.5 x 592.5 x 54.1 mm

WAGA

- CONVERGE HUDDLE - 1.32 kg
- BMA CTH - 3.5 kg

KOD PRODUKTU

- 930-3200-206-I COLLABORATE Versa Pro CT Intl

KONTEL Sp. z o. o. Sp.k.

Importer i dystrybutor w Polsce
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

clearone@kontel.pl | tel. (+48) 22 565 45 26 | www.clearone.pl



Adres producenta:

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT
84116

strona producenta: www.clearone.com